



DRIPSTONE

מקודד אנטי ונדל מוגן מים DRIPSTONE

מאפיינים

מקודד אנטי ונדל מוגן מים IP66
 טמפרטורת עבודה -40C ~ 60C
 1000 משתמשים
 קוד משתמש 4 ~ 6 ספרות
 בקר קירבה 125 KHz
 יציאת אזעקה / בזר
 מתח עבודה DC/AC 12/24V
 צריכת זרם mA35
 פעולת ממסר לפי ON/OFF או זמן מתוכנת

מק"ט

K1= 560755

K2= 560756



ורוד	מינוס כללי	GND
אפור	אזעקה	ALARM
צהוב	פתיחת דלת	OPEN
חום	מצב דלת	D_IN
שחור	מתח	AC/DC
אדום	מתח	AC/DC
כחול	ממסר	NO
סגול	ממסר	COM
כתום	ממסר	NC
ירוק	Wiegand	D_0
לבן	Wiegand	D_1

שינוי קוד טכנאי

קוד ברירת מחדל "123456"

← * (קוד טכנאי) # ← 0 (קוד טכנאי חדש) # ← * (אימות קוד טכנאי חדש) #
 * (ליציאה מתכנות)

הוספת קוד משתמש

משתמשים 0001 – 1000

← * (קוד טכנאי) # ← 1 (מס' משתמש בן 001 – 997 בהתאמה) # ←
 * (ליציאה מתכנות) # ← (קוד לפתיחת דלת 4 ספרות)

לדוגמה:

הגדרת משתמש מס' 1 = 5555

#5555#(001)_1#123456

למחיקת קוד משתמש

← * (קוד טכנאי) # ← 2 (מס' משתמש שאותו רוצים למחוק) # ←
 * ליציאה ממצב תכנות לחץ *

לדוגמה:

מחיקת משתמש מס' 1

_#(001)_2#123456

← לפתיחת דלת של להקיש קוד



DRIPSTONE

הגדרת זמן למסר

← ← ← (קוד טכנאי) * # ← ← ← 3 ← ← ← (01-99 שניות) # (ל - ON/OFF תכנת זמן=0)
* ליציאה ממצב תכנות לחץ *

לדוגמה:

הגדרת זמן למסר 1 = 5 שניות

_#(05)_3_#123456

הוספת משתמש כרטיס / תג למסר

משתמשים 0001 – 1000

← ← ← (קוד טכנאי) * # ← ← ← 1 ← ← ← (מס' משתמש בן 001 – 997 בהתאמה) #
← ← ← # (תג / תג) * ← ← ← ליציאה ממצב תכנות לחץ *

לדוגמה:

הגדרת תג למשתמש מס' 5

_#(005)_1_#123456 העבר תג #

מחיקת משתמש כרטיס / תג למסר

← ← ← (קוד טכנאי) * # ← ← ← 2 ← ← ← (מס' משתמש שאותו רוצים למחוק) #
* ליציאה ממצב תכנות לחץ *

לדוגמה:

מחיקת משתמש מס' 7

_#(007)_2_#123456

איפוס כל המשתמשים

← ← ← (קוד טכנאי) * # ← ← ← 2 ← ← ← (קוד טכנאי) #
* ליציאה ממצב תכנות לחץ *

איפוס למצב מפעל

1. הורד מתח למקודד
2. חבר חוט צהוב (לחצן פתיחה) לחוט ורוד (-)
3. חבר מתח והמתן לשני צפופים במידה ואין כרטיסי Master יש להשאיר מחובר לפחות 10 שניות
4. נתק חוט צהוב מורוד
4. העבר תג, תג זה יהיה Master Add
5. העבר תג נוסף, תג זה יהיה Master Delete

**** במידה ואין כרטיסי Master יש להשאיר מחובר לפחות 10 שניות ****

**** איפוס למצב מפעל לא מאפס קודי משתמש ****

אפשרויות מיוחדות

חיווי קולי פתיחת דלת		
70#	ברירת מחדל	מבוטל
71#		מופעל
תאורת לחצנים		
76#		מבוטל
77#	ברירת מחדל	מופעל
חיווי ויזואלי (LED)		
74#		מבוטל
75#	ברירת מחדל	מופעל
אזעקה/נעילה במקרה של 10 שגיאות למשך 10 דקות		
60#	ברירת מחדל	מבוטל
61#		נעילה
62#		אזעקה
>*123456#>5>(1~3)>#	ברירת מחדל 1 דקה	הגדרת זמן אזעקה