

# תכנות וחיווט בקר טביעת אצבע משולב תג קירבה 560430 K9 / F1

## תכנות באמצעות תגי מנהל למחיקה ורישום (מסופקים בערכת הבקר)

### רישום אצבע או תג

קרבת תג רישום **ADD USER** בהישמע ביפ ונורית בצבע ירוק בהיר אצבע – (הנח את אצבע פעם אחת הסר והנח פעם שנייה) לאישור רישום יידלק אור ירוק כהה וביפ תג קירבה – (קרבת התג) לאישור רישום יידלק אור ירוק כהה וביפ המשך בתהליך זהה ליתר המשתמשים

ליציאה מתכנות (קרבת תג רישום **ADD USER**) נורית תהבהב באדום למצב אימות משתמשים

### מחיקת משתמש

קרבת תג מחיקה **DELETE USER** ישמע ביפ ונורית תדלק קבוע בירוק בהיר (הנח אצבע על משטח או קרבת תג פעם אחת) עד הישמע ביפ ונורית תדלק בירוק כהה ליציאה מתכנות (קרבת תג מחיקה **delete USER**) נורית תהבהב באדום למצב אימות משתמשים

## תכנות באמצעות שלט

### כניסה לתכנות

הוצא פלסטיק חוצץ סוללה מהשלט

קרבת את השלט כ 5 ס"מ לחלק התחתון של הבקר

הקש \* ← 888888 ← # יידלק אור אדום קבוע וביפ

### יציאה מתכנות

הקש \* ← (עד מצב נורית מהבהבת באדום)

### רישום אצבע-

הקש 1 ← 0003 (ומעלה) ← # (הנח את אצבע על משטח הסר והנח שוב) ←

בהישמע הביפ #

### רישום תג קירבה-

הקש 1 ← 1001 (ומעלה) ← # (קרבת התג) ← בהישמע הביפ #

## מחיקת משתמש אצבע או תג

2 ← (מספר משתמש או תג או אצבע) ← #

## מחיקת כל המשתמשים

2 ← 0000 ← #

## קביעת אופן עבודת מנעול

• במתן מתח נפתח מנעול 4 ← 1-99 שני ← #

• בהפסקת מתח נפתח מנעול 5 ← 1-99 שני ← #

